

EAN 5706445140411 / EL.NR 8022308

# Elma 2700x elektrisk tester

## Føl spenningen med vibratorfunksjonen

Elma 2700X har alle de samme smarte funksjoner som du kjenner fra Elma X One, men er utstyrt fastmonterte måleledninger i ekstra kraftig kvalitet. I tillegg er instrumenthuset i kraftig og robust utførelse. Ved spenningsmåling vil du merke at Elma 2700X vibrerer når spenning er til stede.

Med Elma 2700 får du mange smarte funksjoner i ett Instrument. Elma 2700X er en smart sann RMS multitester, som kombinerer spenningstesteren med en åpen strømtang i meget slankt design som er egnet til L-AUS arbeid. Spenningsindikeringen fungerer også uten batterier iht. spenningstesterdirektivet.

### Funksjoner:

- Spenningsstest, 2 polet med lysdioder 120...1.000V AC/DC
- Spenningsmåling med digital visning 1...1.000V/1.500V AC/DC
- Strømmåling med slank åpen strømtang 0-200A
- Gjennomgangstest
- Motstandsmåling 0-100k $\Omega$
- Polsøker, et-polet spenningstest som indikerer fasen
- Fasefølge-/dreiefelt test, 2 polet for 3 faset nett
- Stort tydelig belyst display og høyeffektive lysdioder
- Selvtest- og auto på/av funksjon
- Advarsel med diode ved farlig spenning uten batteri – for L-AUS arbeid.
- Tilfredsstiller spenningstesterdirektivet for kontroll av spenningsløs tilstand
- Kraftige fastmonterede ledninger med utskiftbare målespisser 2/4mm
- Innebygd kraftig lommelykt
- Leveres inkl. belteveske

Elma 2700X tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 og leveres komplett med batterier, måleledninger, brukerveiledning og smart belteveske.

