

## FDV - JORDFEILBRYTER F204 A 100A/30mA AP-R

JORDFEILBRYTER F204 A 100A/30mA AP-R



### Produktinformasjon

Elnr: 1630584

ABB identnr: 2CSF204401R1900

Varenavn: JORDFEILBRYTER F204 A 100A/30mA AP-R

Varebetegnelse: F204 A-100/0,03 AP-R

EAN: 8012542919506

Forpakning: 1

Enhet: BOKS

Teknisk beskrivelse: F 200 A, AP-R

Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstømmer i tillegg til AC jordfeilstømmer. AP-R er det beste kompromisset mellom sikkerhet og oppetid da den er konstruert for å unngå uønskede utfall. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved  $I_{dn}=30\text{mA}$ ). Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.

Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 61008

Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=3000 A

Merket i henhold til EN 61008

### Teknisk info

Standard: IEC/EN 61008, UL 1053

ETIM: EC000003 - Jordfeilbryter

Vedlikehold: