

## FDV - JORDFEILBRYTER F204 A S-40A/100mA

JORDFEILBRYTER F204 A S-40A/100mA



### Produktinformasjon

Elnr:	1662913
ABB identnr:	2CSF204201R2400
Varenavn:	JORDFEILBRYTER F204 A S-40A/100mA
Varebetegnelse:	F204 A S-40/0,1
EAN:	8012542823308
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS

Teknisk beskrivelse: F 200 A selektiv

Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstømmer i tillegg til AC jordfeilstømmer med en Idnlagt tidsforsinkelse. På grunn av den Idnlagte forsinkelsen, er det mulig å få selektivitet mellom underliggende enheter med øyeblikkelig utkobling. (Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om selektivitet mellom jordfeilbrytere). Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 61008

Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=5000 A

Merket i henhold til EN 61008

### Teknisk info

Standard:	IEC/EN 61008, UL 1053
ETIM:	EC000003 - Jordfeilbryter
Vedlikehold:	