

FDV - MYKSTARTER PSE60-600-70 60A

MYKSTARTER PSE60-600-70 60A



Produktinformasjon

Elnr:	4189705
ABB identnr:	1SFA897106R7000
Varenavn:	MYKSTARTER PSE60-600-70 60A
Varebetegnelse:	PSE60-600-70
EAN:	7320500400647
Forpakning:	1
Enhet:	STK
Teknisk beskrivelse:	PSE mykstarter. Kompaktmykstarter med innebygd By-pass, elektronisk overlastvern og momentstyring. Momentstyring gir den beste styringen for bl.a start og stopp av pumper. Tyristorstyring i to faser, med patentbaskyttet algoritme som gir overlegent stabil ramping. Låst rotor og underlast/tørrkjørings-overvåking. Justerbart overlastvern for klasse 10-20 og 30. Analog utgang som viser strømtrekket i 0-20mA , innebygd Modbus RTU og mulighet for andre felbusprotokoller samt Modbus TCP/IP med ekstre utstyr. Styrespenning 100-250V, Motorspenning 208-600V.

Teknisk info

Standard:	
ETIM:	EC000640 - Mykstarter
Vedlikehold:	