

XB4RFA02

Trådløst sett med trådløs trykknapp i metall og mottager med 2 C/O utgange og 24-240V forsyning



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB4R
Produkt eller type komponent	Trådløs og batteriløs pakke
Kortnavn utstyr	XB4R
Materiale hode	Metall
Frequency	2405 MHz for transmitter 2405 MHz for mottager
Emission class	5M00G7W
Antennetype	Rundstrålende

Komplementær

Start/stopp	Trådløs og batteriløs trykknapp Ø 22 mm montert på festebrakett
Type mottaker	Programmerbar mottaker (2 reléer)
[Us] matespenning	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Sammensetning	1 diameter: 22 mm 1 push-button head diameter: 22 mm 1 receiver 1 set of caps 1 fixing collars 1 sender
Status LED	1 LED grønn for Strøm PÅ 2 LED grønn for relé PÅ 2 LED grønn for funksjonsmodus 1 LED grønn og gul for mottakssignal
Kommunikasjonsport protokoll	Zigbee i samsvar med IEEE 802.15.4
Maks effektforbruk i W	1 mW
Antall kanaler	1
Moduleringsteknikk	O-QPSK
Båndbredde	5 MHz
Antenneforsterkning	0 dBi
Isolasjon skjold	Nei
Kompatibilitetskode	XB4R
[Us] merkespenning	24...240 V

Miljø

Produktsertifikater	GOST CCC CSA UL C-Tick
Merking	CE
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508
Radio avtalen	ANATEL FCC RSS ARIB T66 ICASA SRRC

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	266 g
Forpakning 1 høyde	9,2 cm
Forpakning 1 bredde	10,5 cm
Forpakning 1 lengde	11 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------