



03203 (24 030 69)

FRONTPL. 3M MOD.PROD. G/P



[Last ned produktdatablad for 03203](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma P Prisma G Pack 160 Prisma Pack 250
Produkt eller komponent type	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Modul Skjære ut
Installert utstyr	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Multi 9: measurement device Acti 9: measurement device TeSys: fast GV2LE TeSys: fast GV2ME TeSys: fast GV2RTn Multi 9: fast modular device <= 40 A Acti 9: fast modular device <= 40 A TeSys: fast GV2L TeSys: fast GV2P Vigilohm: fast IM9 Vigilohm: fast IM9-OL Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: IM9 Vigilohm: IM9-OL Vigirex: RH197M
Polene beskrivelse	9 x 3P: modular rail support: GV2L 9 x 3P: modular rail support: GV2LE 9 x 3P: modular rail support: GV2ME 9 x 3P: modular rail support: GV2P 9 x 3P: modular rail support: GV2RTn

Komplementær

[Skjul](#)

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm Pack enclosure - width 600 mm Pack enclosure - width 555 mm
9 mm polbredde	48
Antall 18 mm moduller per rad	24
Antall vertikale moduler	3
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	150 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0.54 kg
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit RAL 9001

Miljø Skjul

IK beskyttelsesklasse

IK07 i samsvar med EN/IEC 62262

Bærekraftig Skjul

Bærekraftig

Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil

Tilgjengelig

Destruksjons-instruks

Krever ingen spesiell avfallshåndtering