

Mer om LE1D09V7

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LE1D09V7****Motorstart kapsl 9A 400VAC**

EI-nummer: 4175965
EAN: 3389110573725



 [Last ned produktdatablad for LE1D09V7](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon	
Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys LE
Kortnavn utstyr	LE1D
Produkt eller type komponent	Enclosed DOL starter
Applikasjon	Standard
Driftskategori	AC-3
Sammensetning	Termisk overlast relé bestilles separat Kontaktor
Start/stopp	Trykknapp start grønn I Trykknapp stopp / reset rød O
Komplementær	
[Ie] nominell driftsstrøm	9 A AC-3
Motoreffekt kW	4 kW på 380/400 V AC 50/60 Hz 4 kW på 415 V AC 50/60 Hz 4 kW på 440 V AC 50/60 Hz 2,2 kW på 220/230 V AC 50/60 Hz 5,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW på 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	9 A
[Uc] control circuit voltage	400 V AC 50/60 Hz
Kabelinngang nummer	2 kabel inngang: ISO20 topp 2 kabel inngang: ISO20 bunn 2 kabel inngang: Pg 13 bunn 2 kabel inngang: Pg 16 bunn
Bredde	88 mm
Høyde	166 mm
Dybde	128,5 mm
Vekt	0,92 kg
Miljø	
Materiale	Polykarbonat
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 60947-4-1
Omgivelsestemperatur for drift	-5...40 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months