

Mer om LE1D09P7A05

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



**LE1D09P7A05**  
**Motorstarter kapslet 9A 230VAC**

EI-nummer: 4178317  
EAN: 3389110572216



 Last ned produktdatablad for LE1D09P7A05  3D CAD Modell

Karakteristiker

Teknisk informasjon	
Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys LE
Kortnavn utstyr	LE1D
Produkt eller type komponent	Enclosed DOL starter
Applikasjon	Standard
Driftskategori	AC-3
Sammensetning	Termisk overlast relé bestilles separat Kontaktør
Start/stopp	Trykknapp nullstill Blå R
Komplementær	
[Ie] nominell driftsstrøm	9 A AC-3
Motoreffekt kW	4 kW på 380/400 V AC 50/60 Hz 4 kW på 415 v AC 50/60 Hz 4 kW på 440 V AC 50/60 Hz 2,2 kW på 220/230 V AC 50/60 Hz 5,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW på 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	9 A
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Kabelinngang nummer	2 kabel inngang: ISO20 topp 2 kabel inngang: ISO20 bunn 2 kabel inngang: Pg 13 bunn 2 kabel inngang: Pg 16 bunn
Bredde	88 mm
Høyde	166 mm
Dybde	128,5 mm
Vekt	0,92 kg
Miljø	
Materiale	Polykarbonat
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 60947-4-1
Omgivelsestemperatur for drift	-5..40 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months