

SIKOM AS

Modul for avlesing av
strømforbruk

ECO Energy Controller

300-9601V10

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Sikringsskap-modul for avlesing av strømforbruk fra AMS strømmåler. Monteres på DIN-skinne, dekker 2 moduler / 35 mm. Kobles til AMS strømmåler med medfølgende UTP nettverksskabel. ECO Energy Controller må kobles trådløs opp mot en Sikom ECO sentral-enhet. Trådløs styring via frekvens 433,9 MHz. Antenne monteres på utsiden av sikringsskapet, på vegg, over eller under sikringsskap. NB: Ikke monter antenne direkte på eller nærmere enn 5 cm fra metall, metall-skap, kabler og andre antenner. Plasser minimum 30 cm unna GSM-antenner.

Elnummer: 64 014 33**Dimensjon:** 95 x 35 x 58 mm (2 DIN moduler)**Farge:** Hvit/svart**Overflatebehandling:** Matt finish**Øvrige opplysninger:****2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Benytt kun tørre støvkluter for rengjøring.

Ettersyn/kontroll

Vanlig ettersyn for sikringsskap.

Kontroller at det er god kontakt i tilkoblingsklemmer og ikke er antydning til varmgang.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

SIKOM AS

Modul for avlesing av
strømforbruk

ECO Energy Controller

300-9601V10

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 5 år

Garanti og vilkår

Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Fuktbestandighet

Tåler ikke fukt.

Renholdsvennlighet**Øvrige opplysninger**

Driftstemperatur: -20°C til +50°C

Se www.sikom.no for mer informasjon om produkter, manualer og annen relevant informasjon.**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent	Sikom AS
Postadresse	Neptunveien 6
Postnr. og poststed	7652 Verdal
Telefon	+47 74085960
E-post	post@sikom.no
Internett	www.sikom.no