

NightMatic 3000 Vario

Slår lyset automatisk PÅ og AV.
Og sparer masse energi.

Slo jeg av lyset? Eller glemte jeg det? Med NightMatic 3000 hører dette spørsmålet fortiden til. Det passer selv på å slå utelysene på og av i skumringen. Og det er ikke alt: Den intelligente nattmodusen slukker lyset automatisk etter en forhåndsprogrammert tid, og tidlig på morgenen tenner den lyset igjen.



Twilight switch
+ eco-mode



IP54



0,5 - 10 lux



energy
saving



functional
warranty

EAN NightMatic 3000 Vario hvit	4007841 550615
EAN NightMatic 3000 Vario svart	4007841 550516
Utførelse	Skumringsbryter
Mål (hxbxd)	99 x 74 x 37 mm
Nettilkopling:	230 – 240 V, 50 Hz
Bruksområde	Utendørs
Montering	Vegg
Maks. effekt (ohmsk last, f.eks. normalpære)	1 000 W
Maks. effekt (ukompensert, induktiv, cos φ = 0,5, f.eks. lysrør)	500 W
Reaksjonslysstyrke	ca. 0,5 - 10 Lux/trykk på knappen
Nattsparemodus	Variabel slukking om natten
Egetforbruk	< 0,8 W
Kapslingsgrad	IP 54
Beskyttelsesklasse	II



Til montering på vegg



hvit



svart

Elnummer:	
14 784 20	Night Matic 3000 Sort
14 784 21	Night Matic 3000 Hvit

Light On



Light Off



Light Off



UV-beständig plast

